

Disjuntor em Caixa Moldada ACW

Com design moderno, compacto e disponível em 4 frames e correntes de 20 a 800 amperes.



ACW100/ACW160
In 20~160 A
Icu = 85 kA @ 380 V
Ics = 100% Icu



ACW250
In 200~250 A
Icu = 85 kA @ 380 V
Ics = 100% Icu



ACW400/ACW630
In 400~630 A
Icu = 85 kA @ 380 V
Ics = 100% Icu



ACW800
In 800 A
Icu = 100 kA @ 380 V
Ics = 100% Icu

ACW

■ Ics = 100% Icu em toda a linha

Ics = Icu @ 220 / 240 V			Ics = Icu @ 380 / 415 V			Ics = Icu @ 440 / 460 V		
ACW100H, ACW160H	100 kA		ACW100H, ACW160H	85 kA		ACW100H, ACW160H	70 kA	
ACW101H, ACW161H, ACW250H	120 kA		ACW101H, ACW161H, ACW250H	85 kA		ACW101H, ACW161H, ACW250H	70 kA	
ACW400H, ACW630H	120 kA		ACW400H, ACW630H	85 kA		ACW400H, ACW630H	70 kA	
ACW100V, ACW160V	200 kA		ACW100V, ACW160V	150 kA		ACW100V, ACW160V	130 kA	
ACW101V, ACW161V, ACW250V	200 kA		ACW101V, ACW161V, ACW250V	150 kA		ACW101V, ACW161V, ACW250V	130 kA	
ACW400V, ACW630V	200 kA		ACW400V, ACW630V	150 kA		ACW400V, ACW630V	130 kA	
ACW800U	120 kA		ACW800U	100 kA		ACW800U	100 kA	

Proteção de Circuitos Elétricos

Modelo	In (A)
ACW100	20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
ACW160	125, 160
ACW250	200, 250
ACW400	400
ACW630	630
ACW800	800

Proteção de Circuitos de Motores

Modelo	In (A)
ACW101	20, 50, 100
ACW161	160
ACW250	220
ACW400	320
ACW630	500
ACW800	630

Disparadores



Disparadores Disponíveis

- FMU – Térmico ajustável e magnético fixo



- ATU – Térmico e magnético ajustáveis



- ETS – Eletrônico LSI



- MTU – Somente magnético



Referência	I _n (A)	Faixa de ajuste (A)	Código
ACW100H-FMU20-3	20	16...20	11111144
ACW100H-FMU25-3	25	20...25	11111170
ACW100H-FMU32-3	32	25,6...32	11111172
ACW100H-FMU40-3	40	32...40	11111173
ACW100H-FMU50-3	50	40...50	11111174
ACW100H-FMU63-3	63	50,4...63	11111175
ACW100H-FMU80-3	80	64...80	11111176
ACW100H-FMU100-3	100	80...100	11111177
ACW160H-FMU125-3	125	100...125	11111219
ACW160H-FMU160-3	160	125...160	11111221
ACW100V-FMU20-3	20	16...20	10583682
ACW100V-FMU25-3	25	20...25	10583683
ACW100V-FMU32-3	32	25,6...32	10583684
ACW100V-FMU40-3	40	32...40	10583691
ACW100V-FMU50-3	50	40...50	10583685
ACW100V-FMU63-3	63	50,4...63	10583686
ACW100V-FMU80-3	80	64...80	10583687
ACW100V-FMU100-3	100	80...100	10583688
ACW160V-FMU125-3	125	100...125	10583689
ACW160V-FMU160-3	160	125...160	10583690

Referência	I _n (A)	Faixa de ajuste (A)	Código
ACW250H-ATU200-3	200	160...200	11111344
ACW250H-ATU250-3	250	200...250	11111342
ACW250V-ATU200-3	200	160...200	10583692
ACW250V-ATU250-3	250	200...250	10583693

Referência	I _n (A)	Faixa de ajuste (A)	Código
ACW400H-ETS400-3	400	160...400	11111394
ACW630H-ETS630-3	630	252...630	11111408
ACW400V-ETS400-3	400	160...400	10583694
ACW630V-ETS630-3	630	252...630	10583695
ACW800U-ETS800-3	800	320...800	10583696

Referência	I _n (A)	Faixa de ajuste (A)	Código
ACW101H-MTU20-3	20	I _m = 6...12 x I _n	11111283
ACW101H-MTU50-3	50		11111306
ACW101H-MTU100-3	100		11111301
ACW161H-MTU160-3	160		11111266
ACW250H-MTU220-3	220		11111388
ACW400H-MTU320-3	320		11111396
ACW630H-MTU500-3	500		11111406
ACW101V-MTU20-3	20		10583697
ACW101V-MTU50-3	50		10583699
ACW101V-MTU100-3	100		10583701
ACW161V-MTU160-3	160		10583702
ACW250V-MTU220-3	220		10583703
ACW400V-MTU320-3	320		10940133
ACW630V-MTU500-3	500		10940135
ACW800U-MTU630-3	630		10940149