

[Início \(/br/pt_BR/\)](#) / [Conversores \(/br/pt_BR/Conversores/c/3000\)](#) / [Conversores de baixa tensão \(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/c/3301\)](#) / [VLT® AutomationDrive FC 300 \(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/VLT%C2%AE-AutomationDrive-FC-300/c/3011\)](#) / **131B0525**

› [Export page \(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/VLT%C2%AE-AutomationDrive-FC-300/CONVERSION-FREQUENCIA-FC302P3K0T5E20H1XXX/p/131B0525/getExport\)](#)



[Larger View](#)

CONVERSION FREQUENCIA FC302P3K0T5E20H1XXX

131B0525

Conversores de Frequências

FC-302P3K0T5E20H1XXXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

VLT® AutomationDrive FC-302

(P3K0) 3,0 KW / 4,0 HP, Trifásico

380 - 500 VCA, (E20) IP20 / Chassis

(H1) RFI Classe A1/B (C1)

Sem circuito de frenagem

Sem Painel de controle local

PCB não revestida, Sem opcional de rede elétrica

Última versão do SW padrão

quadro: A2

Sem opcional C1, Sem opcional D

PROFIBUS DP MCA 101, Sem Opcionais B

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: FC-302P3K0T5E20H1XXXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

O VLT® AutomationDrive apresenta um novo conceito de conversores de frequência, onde um único conversor de frequência controla toda faixa de aplicações, desde a mais simples a aplicações semelhante a servo, em qualquer máquina ou linha de produção.

[Leia menos](#)

› [View Efficiency Data](#) (<https://ecosmart.mydrive.danfoss.com/>)

[Onde comprar?](#)



[+ Adicionar à lista de comparação](#)[+Adicionar a Minha Lista de Produtos](#)[Detalhes do produto](#) [Documentos](#) [Certificates](#) [Visuais](#) [Acessórios](#) [Peças de Reposição](#) [Serviços](#)

Detalhes do produto

Peso bruto	5.12 kg
Peso líquido	4.6 kg
Volume	19.867 l
EAN	5702427149236

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Visão do produto (Alterar)	GLBL	Global (Padrão)
Grupo de produtos	FC-	VLT® AutomationDrive FC-
Série	302	302
Potência Nominal	P3K0	(P3K0) 3,0 KW / 4,0 HP
Fase	T	Trifásico
Tensão de rede	5	380 - 500 VCA
Gabinete	E20	(E20) IP20 / Chassis
Filtro de RFI	H1	(H1) RFI Classe A1/B (C1)
Freio - Safe Stop	X	Sem circuito de frenagem
LCP	X	Sem Pannel de controle local
Revestimento de PCB	X	PCB não revestida
Opcional de rede elétrica	X	Sem opcional de rede elétrica
Adaptação A	X	Entradas de cabo padrão
Adaptação B	X	Sem adaptação
Versão do software	SXXX	Última versão do SW padrão
Pacote de idioma padrão	X	Pacote de Idioma Padrão
Opcional A	A0	PROFIBUS DP MCA 101
Opcional B	BX	Sem Opcionais B
Opcional C0 do MCO	CX	Sem opcional C0

Opcional C1	X	Sem opcional C1
Software do opcional C	XX	Sem opção de software
Opcional D	DX	Sem opcional D
Tamanho do Chassi	A2	A2
Codificação Parte 1		FC-302P3K0T5E20H1XXX
Codificação Parte 2		XXXXXXXXA0BXCXXXXDX
Product Catalog	NO_VIEW	NO VIEW
Potência 160% (HO) [KW]		3
Altura [mm]		268,0
Largura s/ opcionais C [mm]		90,0
Largura c/ 2 opcionais C [mm]		150,0
Profundidade [mm]		205,0
Profund. c/ opcional A/B [mm]		220,0
kVA		4.99
Perdas HO [W]		116
Perdas HO [W]		116
Corrente constante (HO) [A]		7.2
Corrente intermitente (HO) [A]		11.5
Corrente constante (HO) [A]		6.3
Corrente intermitente (HO) [A]		10.1
Peso Bruto Calculado [kg]		5.12
Peso líquido calculado [kg]		4.6
Fornecedor	ERR01	Não é possível determ fornec
Código do modelo 01		FC-302P3K0T5E20H1XXX
Modelocode02		XXXXXXXXA0BXCXXXXDX

Documentos

Tipo de Doc...	Country	Português	Título
Brochure		Português	VLT® AutomationDrive FC 301/302 SG (https://files.danfoss.com/download/Drives/DKDDPB302B528_FC301_302_SG_LR.pdf) PB302B528