

**506.1672**

**TOMADA BLOQUEADA**  
**16A 3P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz**  
**136X125MM\_PAR** Terminais de  
 parafuso Con enclavamiento  
 mecánico



EN 60309-2/A2 (2012)  
 EN 60309-1 (1999)  
 EN 60309-2 (1999)  
 EN 60309-1/A1 (2007)  
 EN 60309-1/A2 (2012)  
 EN 60309-2/A1 (2007)  
 EN 60309-4 (2007)  
 DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU

**■ CARACTERÍSTICAS GERAIS**

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Série comercial     | Série OMNIA      |
| Descrição sintética | TOMADA BLOQUEADA |
| Versão de montagem  | PAREDE           |

**■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA**

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Corrente nominal | 16A                   |
| Polos            | 3P+T                  |
| Posição horária  | 4h                    |
| Tensão nominal   | 100-130V              |
| Frequência       | 60Hz                  |
|                  | 50Hz                  |
| Conector borne   | Terminais de parafuso |
| Tipo de fusível  | gG 10,3x38mm          |

**■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Versão de montagem   | PAREDE        |
| Cor                  | AMARELO       |
| Material             | TERMOPLÁSTICO |
| Grau de proteção     | Watertight    |
| Grau de proteção IP  | IP66/IP67     |
| Grau de proteção IK  | IK08          |
| Material de contacto | CuZn (latão)  |
| Cadeado              | ø4,7mm        |

**■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS**

|        |               |
|--------|---------------|
| Flange | 136X125MM_PAR |
|--------|---------------|

**■ DESCARREGAR**

Desenho Técnico [PDF]  
 Desenho Técnico [DWG]  
 Desenho Técnico [STP]  
 Guia de instruções

**■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS**

|                 |                                                                        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|
| Opções          | Con enclavamiento mecánico                                             |
| Notas           | COM FUSÍVEL                                                            |
| Catalogue notes | Lado em branco com marca de ponto de perfuração                        |
|                 | Fusíveis não fornecidos                                                |
|                 | Nota: perfurar com entrada de métrica para instalação SistemaADVANCE2. |