



bobina magnética, CA 480 V, 60 Hz, para contatores 3RT2325-.A, 3RT2.26-.A, 3RT2.27-.A e 3RT2028-.A

nome da marca do produto	SIRIUS	
categoria do produto	Bobinas magnéticas	
designação do produto	Solenóide	
designação do tipo de produto	3RT29	
Dados técnicos gerais		
potência dissipada [V·A] da bobina magnética em CA típica	9,8 VA	
Diretiva RSP (Data)	10/01/2009	
Peso líquido por ME	0,086 kg	
tipo de tensão da tensão de alimentação de comando	CA	
tensão de alimentação de comando 1 em CA		
• em 60 Hz valor nominal	480 V	
fator da área de trabalho da tensão de alimentação de comando valor nominal da bobina magnética em CA		
• em 50 Hz	0,8 ... 1,1	
• em 60 Hz	0,85 ... 1,1	
potência aparente de acionamento da bobina magnética em CA		
• em 50 Hz	77 VA	
• em 60 Hz	87 VA	
fator de potência indutiva em potência de aperto da bobina		
• em 50 Hz	0,82	
• em 60 Hz	0,76	
potência aparente de retenção da bobina magnética em CA		
• em 50 Hz	9,8 VA	
• em 60 Hz	87 VA	
fator de potência indutiva em potência de retenção da bobina		
• em 50 Hz	0,25	
• em 60 Hz	0,8	
Homologações certificados		
declaração ambiental de produto		
• Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] / durante fabricação	0.0885 kg	
• Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] / durante operação	6.96 kg	
• Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] / após final da vida útil	-0.0061 kg	
• Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] / total	7.04 kg	
Environment	General Product Approval	Maritime application

[Environmental Con-
firmations](#)



other

[Confirmation](#)

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3RT2926-5AV61>

CAX Online Generator

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2926-5AV61>

Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2926-5AV61>

Base de dados das imagens (fotografias do produto, desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2926-5AV61&lang=en

última alteração:

02/04/2025