

Drive G7

Manual do Usuário



Introdução Variador G7

◆ Variador de Velocidade Modelo G7

A série de Variadores de Velocidade G7 é dividida em duas classes distintas de tensão de alimentação: 200-240V e 380-480V. Capacidade Máxima dos motores variando dos modelos 20P4 ao 2110 e 40P4 ao 4300 (42 modelos).

- Variador de Velocidade Modelo G7

Classe Tensão	Máxima Capacidade Motor em kW	Variador de Velocidade G7		Especificação (Quando especificar o pedido, siga sempre o modelo de proteção pretendido pela tabela abaixo.)	
		Capacidade de Saída em kVA	Modelo e Codificação	Chassis Aberto (IEC IP00) CIMR-G7□□□□□□	Chassis Fechado (IEC IP20, NEMA 1) CIMR-G7□□□□□□
200-240V classe	0.4	1.2	CIMR-G7U20P4	Remova as tampas superior e inferior do modelo NEMA 1.	20P41□
	0.75	2.3	CIMR-G7U20P7		20P71□
	1.5	3.0	CIMR-G7U21P5		21P51□
	2.2	4.6	CIMR-G7U22P2		22P21□
	3.7	6.9	CIMR-G7U23P7		23P71□
	5.5	10	CIMR-G7U25P5		25P51□
	7.5	13	CIMR-G7U27P5		27P51□
	11	19	CIMR-G7U2011		2011□
	15	25	CIMR-G7U2015		20151□
	18.5	30	CIMR-G7U2018		20181□
	22	37	CIMR-G7U2022	-	20220□
	30	50	CIMR-G7U2030	20300□	-
	37	61	CIMR-G7U2037	20370□	-
	45	70	CIMR-G7U2045	20450□	-
	55	85	CIMR-G7U2055	20550□	-
	75	110	CIMR-G7U2075	20750□	-
	90	140	CIMR-G7U2090	20900□	-
	110	160	CIMR-G7U2110	21100□	-
380-480V classe	0.4	1.4	CIMR-G7U40P4	Remova as tampas superior e inferior do modelo NEMA 1.	40P41□
	0.75	2.6	CIMR-G7U40P7		40P71□
	1.5	3.7	CIMR-G7U41P5		41P51□
	2.2	4.7	CIMR-G7U42P2		42P21□
	3.7	6.9	CIMR-G7U43P7		43P71□
	4.0	8.4	CIMR-G7U44P0		44P01□
	5.5	11	CIMR-G7U45P5		45P51□
	7.5	16	CIMR-G7U47P5		47P51□
	11	21	CIMR-G7U4011		40111□
	15	26	CIMR-G7U4015		40151□
	18.5	32	CIMR-G7U4018		40181□
	22	40	CIMR-G7U4022	-	40221□
	30	50	CIMR-G7U4030	-	40301□
	37	61	CIMR-G7U4037	-	40371□
	45	74	CIMR-G7U4045	-	40451□
	55	98	CIMR-G7U4055	40550□	-
	75	130	CIMR-G7U4075	40750□	-
	90	150	CIMR-G7U4090	40900□	-
	110	180	CIMR-G7U4110	41100□	-
	132	210	CIMR-G7U4132	41320□	-
	160	230	CIMR-G7U4160	41600□	-
	185	280	CIMR-G7U4185	41850□	-
	220	340	CIMR-G7U4220	42200□	-
	300	460	CIMR-G7U4300	43000□	-